



Video

## Osprey® SHCA-3

3G SDI转HDMI转换器，带解嵌入音频功能和SDI环路输出

### USB供电SDI转HDMI转换器

这个非扩展Osprey SDI转HDMI转换器，具自动输入检测功能，可以把任何高达3G的单路SDI输入，转为HDMI 1.4输出和2路重新计时的SDI环路输出，并且同时保留4路嵌入音频。SHCA-3还提供一个附加功能，可以把一对嵌入立体声音频抽出变为非平衡或S/PDIF音频输出。通过锁定连接器由USB供电的SHCA-3特别适合流媒体工作流程。



#### 标准符合性

SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 344M, SMPTE 424M

#### 视频输入

1x 3G / HD / SD SDI, (BNC) 及嵌入式音频(多达4对立体声)

#### 视频输出

1x HDMI 1.4及嵌入式音频(A型-标准尺寸)  
2x 3G / HD / SD SDI (BNC) 及嵌入式音频 - 重新计时

#### 音频输出

1x 非平衡立体声(RCA)  
1x S/PDIF (RCA)

#### 电缆均衡 (Belden 1694A)

3G: 100米, HD:200米, SD:400米

#### 支持的分辨率

**3G-SDI:**  
1080p:60, 59.94, 50  
**HD-SDI:**  
1080p: 30, 29.97, 25, 24, 23.98  
1080i: 60, 59.94, 50  
720p: 60, 59.94, 50  
**SD-SDI:**  
NTSC 480i, PAL 576i

#### LED 指示灯

电源  
SDI 信号锁定

#### 尺寸

3.82" 长x .87" 高x 3.82" 宽(97mm 长 x 22mm 高 x 97mm 宽)

#### 电源连接器

锁定Mini B USB

#### 电源

+5 VDC @ ~2W  
可以通过USB充电器，PC或便携式电池供电(不包括)

#### 保修

1年有限硬件保修

#### 包装盒含

SDI转HDMI转换器  
USB墙电源  
安装支架  
锁定USB电缆

20160331

© 2016 Osprey Video Osprey® & SimulStream® are registered trademarks of Variosystems AG Company. All other trademarks are the property of their respective owners. Product specifications and availability may change without notice.

香港 852 2368 0038 | 北京 10 6489 9606 | 广州 20 3848 3496 | 上海 21 6209 8319 | 成都 13679050150 | www.ospreyvideo.com.cn